



Enhetstype: **ASD-250**

Fire Detector Pro

En enhet som oppdager synlig røyk. Installerer for eksempel på soverom, barnerom eller gang. For en full sikkerhet bør en slik detektor monteres i hvert rom. Den skal monteres midt i taket.

- innebygd røykvarsler
- oppfyller kravene i EN 14604-standard for autonome detektorer
- deteksjon av urenheter i røykkammeret
- LED-indikator
- innebygd sirene – alarm og lavt batteri indikator
- detektortest / tilbakestillingsknapp for alarm
- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- programmering av eksterne innstillinger
- kontroll av batteristatus
- sabotasjebeskyttelse mot åpning av kabinettet
- monteringstape inkludert



PRODUKTARK

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Batteri	CR123A 3 V
Forventet batterilevetid	opptil 2 år
Standby strømforbruk	90 µA
Lav batteriindikasjonsspenning	2,75 V
Driftstemperaturområde	0°C ÷ +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Mål	ø108 x 54 mm
Weight	172 g



Compatible with
abax2
wireless system

ASD-250