



Enhetstype: **ASD-200**

Fire Detector Plus

Enhet som oppdager røyk eller en plutselig økning i temperaturen. Installer den for eksempel i gangen eller et rom med peis. Et varsel om tidlige symptomer på brann vil gi deg tid til å reagere.

- innebygd røykvarsler
- innebygd termisk sensor
 - ❖ reagerer på å overskredet temperatur eller plutselig økning i temperatur
 - ❖ måleområde: 0°C...+55°C
- deteksjon av urenheter i røykkammeret
- LED-indikator
- innebygd sirene – alarm og lavt batteri indikator
- detektortest / tilbakestillingsknapp for alarm
- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- programmering av eksterne innstillinger
- ekstern firmwareoppdatering
- kontroll av batteristatus
- sabotasjebeskyttelse mot åpning av kabinettet
- monteringstape inkludert



PRODUKTARK

Detektoren er ikke konstruert som definert i regulativet (EU) nr. 305/2011
fra Europaparlamentet og Rådet av 9. mars 2011.

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Batteri	CR123A 3 V
Forventet batterilevetid	opptil 2 år
Standby strømforbruk	30 µA
Lav batteriindikasjonsspenning	2,75 V
Temperaturmåleområde	-10°C - +55°C
Statisk alarmrapporteringstemperatur	54°C
Driftstemperaturområde	0°C ÷ +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Mål	ø108 x 61 mm
Weight	172 g



Compatible with
abax2
wireless system

ASD-200