

Inngangsmodule for magnetkontakter

JA-118M

JA-118M BUS modulen har 8 innganger som benyttes for tilkobling av kablede magnetkontakter. Inngangene kan programmeres individuelt som enkelbalansert, NC eller som persienneinngang som aktiveres ved flere pulssignal. Modulen kan monteres i en JA-190PL koblingsboks.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	via BUS 12 V (9 – 15 V)
Strømforbruk:	5 mA
Bruksområde:	innendørs
Maksimum kabellengde:	100 m for hver sone
Størrelse:	50 × 38 × 14 mm
Klassifisering:	grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3
Temperaturområde:	-10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no